

BORMANN[®] PRO

Built to last.



BBP2005
036425

poljobit

v2.2

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

Uputstvo je verno originalu



WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR



SIGURNOSNE MERE

Pročitajte sva bezbednosna i opšta uputstva. Nepoštovanje sigurnosnih i opštih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu. Punjač koristite samo ako možete u potpunosti da procenite da sve funkcije možete da izvršite bez ograničenja i bezbedno.

1. Ovaj punjač nije namenjen za upotrebu od strane dece ili osoba sa fizičkim, senzornim ili mentalnim ograničenjima ili nedostatkom iskustva ili znanja. Ovaj punjač mogu koristiti deca od 8 godina ili starija i osobe koje imaju fizička, senzorna ili mentalna ograničenja samo ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost ili ih je uputio u bezbedno rukovanje punjačem i razumeju povezane opasnosti. Inače, postoji rizik od grešaka u radu i povreda.

2. Nadgledajte decu tokom upotrebe, čišćenja i održavanja. Ovo će osigurati da se deca ne igraju sa punjačem.

3. Punite samo Bormann Li-Ion baterije. Napon baterije mora odgovarati naponu punjenja punjača. Ne punite nijedan uređaj čije baterije nisu punjive. U suprotnom postoji opasnost od požara i eksplozije.

4. Ne izlažite punjač kiši ili vlažnim uslovima. Ulazak vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.

5. Održavajte punjač čistim. Prljavština predstavlja opasnost od mogućeg strujnog udara.

6. Uvek proverite punjač, kabl i utikač pre upotrebe. Prestanite da koristite punjač ako otkrijete bilo kakvo oštećenje. Nemojte sami da otvarate punjač! Samo kvalifikovan stručnjak sme da radi popravke koristeći samo originalne rezervne delove. Oštećeni punjači, kablovi i utikači povećavaju rizik od strujnog udara.

7. Nemojte koristiti punjač na lako zapaljivim površinama (npr. papir, tekstil, itd.) ili u zapaljivom okruženju. Postoji opasnost od požara zbog zagrevanja punjača tokom rada.

8. U slučaju oštećenja i nepravilne upotrebe baterije, mogu se emitovati isparavanja. Uverite se da je prostor dobro provetren i potražite medicinsku pomoć ukoliko ste iskusili bilo kakve neželjene efekte. Isparenja mogu iritirati respiratorni sistem.

9. Ne pokrivajte ventilacione otvore na punjaču. U suprotnom, punjač se može pregrejati i neće raditi ispravno

TEHNIČKE INFORMACIJE

Struja punjenja:	3.0A 20V
Vreme punjenja:	35 minuta - Vreme punjenja za bateriju od 2,0 Ah 70 minuta - Vreme punjenja za bateriju od 4,0 Ah
Funkcije indikatora punjenja:	- Dva nezavisna kola koja omogućavaju nesmetano punjenje. - Crveno svetlo pokazuje status punjenja - Zeleno svetlo pokazuje da je punjenje završeno

* Proizvođač zadržava pravo da napravi manje izmene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodnog obaveštenja, osim ako ove promene značajno utiču na performanse i bezbednost uređaja. Delovi opisani/ilustrovani na stranicama uputstva koje držite u rukama mogu se odnositi i na druge modele proizvodne linije proizvođača sa sličnim karakteristikama i možda neke funkcije neće biti uključene u proizvod koji ste upravo nabavili.

Uputstvo za upotrebu

Punjenje baterije

* Da bi se osigurala bezbednost i pouzdanost proizvoda i validnost garancije, sve popravke, provere ili zamene, uključujući održavanje i posebna podešavanja, sme da obavlja samo tehničar ovlašćenog servisa proizvođača.

* Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad sa proizvodom i opremom koja nije originalna može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik ne snosi odgovornost za povrede i štete nastale korišćenjem neusaglašene opreme.

Uputstvo za upotrebu

Punjač je opremljen sa dve indikatorske lampice statusa napunjenosti baterije. Tokom punjenja, baterija indikator statusa punjenja će svetleti crvenom bojom.

Nakon završetka punjenja, indikatorska lampica će postati zelena.

- Povežite punjač u odgovarajuću utičnicu umetanjem AC utikača. Lampica sa indikatorom statusa dve napunjene baterije će zasvetleti zelenom bojom.
- Postavite dve baterije na punjač duž punjača. Lampica indikatora statusa baterije, (dve baterije se pune) postaje crvena.
- Punjač se može zagrejati i lagano zujati tokom punjenja. Ovo je normalno i ne ukazuju na grešku.



NAPOMENA:

- Uverite se da su kontakti na bateriji i kontakti na punjaču čisti i suvi.
 - Uverite se da je baterija uvek pravilno legla.
 - Napunite bateriju do kraja pre prve upotrebe.
 - Gurnite bateriju u držač baterije dok se ne uklopi uz čujni klik.
 - Proverite da li je baterija dobro postavljena.
-

Uklanjanje baterije

- Nakon završetka punjenja, indikatorska lampica statusa napunjenosti baterije će postati zelena kako bi označila da je punjenje završeno.
- Isključite punjač iz glavne utičnice nakon punjenja.
- Izvucite bateriju iz njenog držača u uređaju.

Održavanje i čišćenje

Održavanje

– Da bi se izbegle opasnosti po bezbednost, ako je potrebno zameniti kabl za napajanje, to mora da uradi Bormann ili servisni centar koji je nadležan i radi popravke Bormann električnih alata.

Čišćenje

- Pažljivo uklonite svu prljavštinu koja se može zalepiti za delove.
- Pažljivo očistite otvore za vazduh suvom četkom.
- Koristite samo blago vlažnu krpu za čišćenje kućišta. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže silikon jer mogu oštetiti plastične delove.

Odlaganje

Punjače, pribor i ambalažu treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.



Ne bacajte punjače zajedno sa kućnim otpadom.

Samo za zemlje EU:

Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi i njenoj implementaciji u nacionalno zakonodavstvo, punjače koji više nisu upotrebljivi moraju se posebno sakupljati i odlagati na ekološki prihvatljiv način

Naziv proizvoda:

Dupli brzi punjač za aku. bateriju 20V – BORMANN PRO BBP2005

Šifra proizvoda: BBP2005, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: Bormann - Nikolaou Tools, Grčka

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com